

UPUTSTVO ZA PROGRAMIRANJE RECEIVERA SKYMASTER HD

na KKS sistemu TXTV d.o.o Tuzla

Kada receiver nije konfigurisan izbacit će na početnom ekranu poruku na Poljskom jeziku na kojem nudi 2 opcije **TAK** ili **NIE**. Odaberite **NIE** i pritisnite **OK** na daljinskom. Nakon toga će vam izaći 6 ponuđenih opcija :

Edycja kanalow, Saknowanie kanalow, Ustawienia systemu, Sieć, Karta dostepu, Dysk USB.

1. Odabrati opciju **Ustawienia systemu** daljinskim i **OK**
2. Spustiti se strelicama na opciju **Ustawienia jezyka** – **OK**
3. Lijevo ili desno strelicama izabrati željeni jezik (**Hrvatski, Crnogorski, Srpski**) – zatim **EXIT** na daljinskom
4. Izaći će vam dalje opcije na našem jeziku pa odabrati dalje opciju **OSD uređivanje** – **OK**
5. Lijevo ili desno strelicom izabrati na opciji **Prikaz titla** da je na **Uključi**. Ostale opcije ne podešavati – **EXIT**
6. Odabrati opciju – Ostala uređivanja – **OK**
7. Na sljedećem ekranu odabrati na opciji **Automatsko isključivanje** strelicom desno na **Isključi**. – **EXIT**.
8. Ponovo još jednom **EXIT** i vratiti se na početak od 6 opcija koje su sada na našem jeziku
9. Strelicom lijevo odabrati opciju **Pretraga kanala** – **OK**.

Na sljedećem ekranu biti će vam ponuđene 3 opcije : **Brzo pretraživanje, Kompletno pretraživanje i Opcije pretraživanja**

1. Odaberite Opcije pretraživanja. **OK**.
2. Na sljedećem ekranu za svaku opciju (Prikaži LCN, Automatsko sortiranje kanala itd..) odabrati desno strelicom **NE** a za opciju **Noćni update prilikom rada** odaberite **ISKLUČI**. Pritisnite **EXIT**.
3. Zatim odabrati opciju **Kompletno pretraživanje. OK**
4. Na sljedećem ekranu prije nego što postavite frekvencije i pokrenete pretraživanje potrebno je pritisnuti **malu crvenu tipku** na daljinskom (Napredne opcije) i izabrati **DA** na ponuđenom.
5. Nakon toga vam izlazi ekran sa ponuđenim modulacijama i učestanosti simbola na čemu je sve označeno (štrahirano) od 256 do 64 QAM i 6900 do 5154 Simbol rate. Vi ćete pritisnuti 2 puta **malu bijelu tipku** na daljinskom nakon čega ce se prvo sve **označiti** a potom će se sve **odznačiti**. Na praznoj tabeli ćete zatim pritisnuti tipku **OK** samo 1 puta i biti će vam označena opcija QAM 256/Simbol Rate 6900. Potom pritisnite **EXIT** dugme na daljinskom. Na poruci koja će vam se pojaviti "**Da li ste sigurni da želite spremi**"? odaberite **DA**. Zatim **OK**.
6. Nakon toga vam izlazi prozor (ekran) sa ponuđenim frekvencijama koje trebate postaviti na
 - Početna frekvencija **402,0MHz** (kucati daljinskim brojeve)
 - Krajnja Frekvencija **570,0MHz** (kucati daljinskim brojeve)
 - Na opciji isključiti nakon pretrage treba da stoji **NE**
 - I siđite strelicama na opciju **Pretraži**
 - **OK** na daljinskom.

Počet će vam pretraživanje te nakon završene radnje pretrage i snimanja izaći će vam okvir na kojem piše **OK**. Pritisnite 2 puta **EXIT** na daljinskom i dobit će te programiran reciver!