

Programska šema za MMDS

	Rb	Transponder	Naziv		Rb	Transponder	Naziv
	1	I	Info kanal TX TV		28	IV	HRT - TV1
	2		BHT 1		29		HRT - TV2
	3		TV TK		30		History Channel
	4		FTV		31		ESP Serbia
	5		Pink BH		32		DocuBox SD
Tu	6		Elta TV2		33		Animal Planet
	7		Al Jazeera Balkan		34		ESP2 Serbia
Ži	8		RTV 7				
Tu	9	darska)	TV Slon		35	Cinestar A.T	
	10	II	OBN		36	Arena Sport 2	
Tu	11		ID Xtra Europe		37	Arena Sport 3	
po	12		Pink Premium		38	Arena Sport 4	
Tu	13		Arena Sport 1		39	Erotic 2	
	14		CBS Reality		40	Erotic 3	
G	15		Pink Film		41	Travel	
	16		Cinestar TV		42	RTL HR	
	17		DIVA		43	Izvorna TV	
	18	III	Hayatovci		44	TV1	
	19		Discovery		45	Pink Reality	
	20		Boomerang		46	Elta TV SD	
	21		RTL 2 HR		47	RTV BN BH	
	22		HAYAT TV BIH		48	RTS 1	
	23		TLC		49	RTS 2	
	24		RTRS		50	TV Živinice	
	25		Pink Comedy		51	Face TV	
	26	BN Music		52	DM Sat		
	27	RTV-HIT		53	OTV Valentino		
				54	MTV Adria		

Obavještenje

Poštovani korisnici, obavještavamo Vas da će u mjesecu januaru biti izvršeno potpuno zaključavanje svih kanala na MMDS-u (bežična televizija) osim info kanala TXTV. U skladu s tim, biti će potrebno da izvršite programiranje Vaših resivera. U daljem tekstu su navedena uputstva za programiranje.

Resiver Orton X80

1. Pritisnuti tipku Menu
2. Odabrati opciju Installation i pritisnuti strelicu desno →
3. Odabrati Satellite Scan i pritisnuti strelicu desno →
4. Pod LNB freq treba da stoji Universal (9750-10600)
5. Podesiti frekvenciju prvog transpondera prema frekvencijama navedenim u tabeli
6. Odabrati TP Scan (zelena tipka na daljinskom) i pritisnuti OK
7. Nakon pretraživanja pritisnuti OK
8. Ponoviti korake 5, 6 i 7 za ostale transpondere

Resiver Optibox

1. Pritisnuti tipku Menu

2. Odabrati opciju Instalacija pa Podesavanje antene i pritisnuti OK
3. Podesiti frekvenciju prvog transpondera prema frekvencijama navedenim u tabeli
4. Pod Tip LNB treba da stoji Univerzalan i pod LNB freq treba da stoji 9750-10600
5. Odabrati Skeniranje i pritisnuti OK
6. Pod Mod tazenja treba da stoji Automatski
7. Odabrati Pocni trazenje i pritisnuti OK

Nakon toga će se izvršiti pretraživanje svih transpondera

Resiver Amiko

1. Pritisnuti tipku Menu
2. Odabrati opciju Instalacija i pritisnuti OK
3. Odabrati opciju Podesavanje antene i pritisnuti OK
4. Odabrati TP uredi (zuta tipka na daljinskom)
5. Odabrati Izbrisi sve (plava tipka na daljinskom)
6. Odabrati Dodaj (zelena tipka na daljinskom)
7. U polje Frekvancija unijeti frekvenciju prvog transpondera koja je data u tabeli. U polje Simbol Rata unijeti 28000. U polje Polaritet unijeti Horizontalno ili Vertikalno u zavisnosti kako je navedeno u tabeli. Odabrati TP pretrazi (crvena tipka na daljinskom).
8. Ponoviti korake 6 i 7 za ostale transpondere.

U slučaju bilo kakvih problema i nejasnoća obratite se našoj tehničkoj podršci na broj telefona 035/302-333.